

FXPar 6

Crea espectaculares efectos de iluminación para fiestas con seis zonas RGBW controladas independientemente y el anillo exterior RGB del FXpar 6. Controla con DMX para crear efectos visuales personalizados, deja que los programas dinámicos activados por sonido generen efectos llamativos al instante o usa el control remoto IRC-6 opcional para activar inalámbricamente tu selección de colores estáticos y looks vibrantes.

LO DESTACADO

- Par de efectos compacto con múltiples tecnologías en un solo equipo.
- Control independiente de los LEDs de lavado RGBW y del anillo exterior RGB para crear efectos dinámicos.
- Crea efectos espectaculares con 6 zonas de control.
- Genera efectos llamativos con programas automáticos y activación por sonido.
- Controla fácilmente colores estáticos y programas automáticos con el control remoto opcional IRC-6.
- Ahorra tiempo en cableado al encadenar la alimentación de múltiples unidades.
- Operación sin parpadeo (flicker-free) adecuada para uso en video o cámara.
- Se transporta fácilmente en la bolsa CHS-40 VIP Gear Bag.



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 6 u 11
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- PWM Frequency : 1200 Hz
- Beam Angle : 20°
- Field Angle : 36°
- Illuminance : 5657 lux a 2 m
- Lumens : 3239
- Power Linking : 8 unidades a 120 V; 12 unidades a 230 V
- Input Voltage : 100 a 240 V CA, 50/60 Hz (autoajustable)
- Power and Current : 63 W, 0,9 A a 120 V, 60 Hz
- Weight : 1.3 kg
- Size : 275 x 69 x 305 mm
- Approvals : CE, RoHS
- Fuente de luz : 18 LED (RGBW de cuatro colores) de 52 W (1 A) y 50.000 horas de vida útil.
- Fuente de luz (anillo) : 51 LED (RGB) de 6 W (0,5 A) y 50.000 horas de vida útil.
- Orificio de montaje del soporte : 13 mm
- Controladores opcionales : IRC-6
- Frecuencia de estroboscopia : 0 a 20 Hz
- Frecuencia de actualización DMX : 40 Hz

LO QUE INCLUYE

- FXpar 6
- Cable de alimentación
- Guía de referencia rápida