

DMX-RT4

LO DESTACADO

- Dispositivo de grabación y reproducción DMX con 4 disparadores independientes
- Cada activador se puede programar y activar por separado
- Copia, respalda y transfiere archivos de programas usando el conector USB-C
- El conector de auriculares estándar (3.5 mm) se conecta a sistemas de audio externos para una reproducción amplificada
- La protección con contraseña garantiza que los espectáculos no se modificarán
- Los disparadores normalmente abiertos (N/O) o normalmente cerrados (N/C) permiten el uso de los sensores más comunes
- Suministra voltaje de CC a través del bloque de terminales para alimentar disparadores específicos



ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : XLR de 3-pines
- Input Voltage : 12 VDC, 1 A (fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz)
- Power and Current :
1 W, 0.03 A a 120 V, 60 Hz
1 W, 0.03 A a 230 V, 50 Hz
- Weight : 0.2 kg (0.4 lb)
- Size : 122 x 81 x 38 mm (4.8 x 3.2 x 1.5 in)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS
- Formatos de audio compatibles : MP3 (32-320kbps), WAV (8 or 16bit only)
- Memoria integrada : 32 GB
- Longitud máxima del nombre de archivo (MP3/WAV) : 12 caracteres
- Longitud máxima del nombre de archivo (mostrar archivo) : 11 caracteres
- Tipo de disparador : automático, alternar, N/O o N/C
- Salida del bloque de terminales : 12 VDC, 100 mA

LO QUE INCLUYE

- DMX-RT4
- Fuente de alimentación externa
- Guía Rápida de Referencia