FlareCON Air

LO DESTACADO

- La aplicación FlareCON App ya está disponible para su descarga: Android | iOS
- Equipo compacto y fácil de usar que incluye receptor Wi-Fi y transmisor inalámbrico de D-Fi
- Compatible con los sistemas operativos iOS® y Android™ de tabletas y teléfonos inteligentes
- Salidas simultáneas de DMX por vía inalámbrica D-Fi y por cable a través del conector XLR de 3 pines
- Enlace y controle de forma inalámbrica un número ilimitado de equipos y receptores de forma simultánea
- Opciones integradas incluyen selección de canal manual o automático
- Navegación sencilla y fácil lectura de texto a través de la pantalla digital OLED
- Las opciones de montaje incluyen gancho y correa de sujeción y perforaciones roscadas M10 y M12 para el montaje directo en estructuras
- Cumple con las regulaciones FCC/RTTE de EE.UU.

ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 512
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Input Voltage : 9 VCC, 500 mA (fuente de alimentación externa autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz)
- Power and Current : 4 W, 0.1 A @ 120 V, 60 Hz
  4 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 0.6 kg (1.2 lb)
- Size : 142 x 91 x 46 mm (5.59 x 3.58 x 1.81 in)
- Approvals : CE, FCC (EE.UU.)

LO QUE INCLUYE

- Fuente de alimentación externa
- Garantía
- Guía rápida