

# Freedom Stick X4

## LO DESTACADO

- Matriz de LED independiente única y versátil que agrega dinamismo a cualquier evento
- Los tubos esmerilados deslizables permiten 2 looks completamente diferentes
- La mitad del stick se puede desactivar para proporcionar un efecto de 180° que ahorra batería
- Los conectores DMX de 3 pines incorporados hacen que el control sea compatible con otros equipos habilitados para DMX
- Controla los programas automáticos y de sonido a través de DMX, maestro/esclavo inalámbrico o el control remoto RFC incluido
- El control remoto RFC-XL opcional permite agrupar varios conjuntos de Freedom Sticks sin DMX
- El receptor D-Fi incorporado y alimentado por batería permite colocar los equipos en cualquier lugar
- Cada LED se puede mapear en píxeles para lograr la máxima creatividad en espectáculos y programación
- La base de metal desmontable permite el montaje en truss (los clamps se venden por separado)
- Los programas automatizados personalizables por el usuario crean apariencias complejas en segundos



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 3, 8, 48, 50
- DMX Connectors : XLR de 3-pines
- Max Unobstructed Distance : 183 m (600 ft )
- Light Source : 32 LEDs (tres colores RGB) 0.2 W, (12 mA), 50,000 horas
- Strobe Rate : 0 a 30 Hz
- Maximum Run Time :  
Tiempo máximo de ejecución (360°): 5 horas de tiempo máximo de ejecución  
(180°): 10 horas de tiempo máximo de ejecución  
(un solo color): 20 horas
- Recharge Time : 4 horas
- Input Voltage : fuente de alimentación externa: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
- Power and Current :  
11 W, 0.1 A @ 120 V, 60 Hz  
11 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.5 kg (3.3 lbs.)
- Size :  
Tamaño (equipo): 1500 x 160 x 160 mm (59 x 6.3 x 6.3 in).  
Tamaño (bolsa de transporte): 1550 x 270 x 65 mm (61 x 10.6 x 2.6 in)
- Approvals : CE, UKCA , RoHS , FCC
- Frecuencia de operación : 2.412 a 2.484 GHz
- Orificio de montaje del soporte : M10
- Controladores Opcionales : RFC-XL, FlareCON

## LO QUE INCLUYE

- 4 Freedom sticks
- 4 Diffusion tubes
- 4 USB charging cables
- Multi-Charger
- RFC remote
- Carry bag
- Quick Reference Guide

