ILS Command

LO DESTACADO

- Potente controlador ILS capaz de programar cualquier equipo habilitado para Instant Light Shows (ILS)
- El transmisor D-Fi incorporado controla una cantidad ilimitada de equipos habilitados para ILS
- Personaliza, guarda y recupera presets sin usar DMX
- Los botones de silicona retroiluminados brindan una respuesta táctil en entornos oscuros
- El innovador modo follow spot destaca las grandes entradas sin interrumpir el resto del espectáculo
- Realiza copias de seguridad, restaura y actualiza el software del controlador mediante el puerto USB incorporado
- Asegúrate de que el acceso no autorizado esté bloqueado para habilitar el bloqueo integrado
- El conector de audio integrado permite una mayor precisión al activar las luces al ritmo
- Anula manualmente el programa sobre la marcha usando los 9 botones de acceso rápido a colores
- Transporta el controlador de forma segura con el estuche de transporte incluido

ESPECIFICACIONES

- Max Unobstructed Distance : 183 m (600 ft)
- Operating Frequency : 2.412 a 2.484 GHz
- Weight : 1.6 kg (3.6 lb)
- Size : 313 x 252 x 19 mm (12.3 x 9.9 x 0.7 in)
- Approvals : CE, UKCA, RoHS, FCC
- Conectores ILS : XLR de 3-pines
- Preajustes programables : 6
- Longitud del cable : 508 mm (20 in)
- Voltaje de entrada (USB-C) : 5V, 1A

LO QUE INCLUYE

- ILS Command
- Fuente de alimentación externa
- Cable USB-C
- Estuche de transporte
- Guía Rápida de Referencia