

# Shocker 90 IRC

## LO DESTACADO

- Efecto LED de estrobo de alta potencia para crear atractivos efectos con 4 zonas de control independiente
- Carcasa durable y robusta, ideal para aplicaciones móviles
- Activación de atractivos programas automáticos a través de DMX o en modo maestro/esclavo
- Múltiples programas integrados con atractivos efectos y secuencias
- Combine el control de cada círculo de LED y los macros de efectos especiales para lograr un gran impacto visual
- Ahorro de cables y extensiones conectando en cadena múltiples unidades
- Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-25 VIP



## ESPECIFICACIONES

- DMX Channels : 2, 5 u 8
- DMX Connectors : XLR de 3 pines
- Light Source : 90 LEDs SMD blancos de 0.41 W (138 mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Strobe Rate : 0 a 28 Hz
- Beam Angle : 65°
- Illuminance : 250 lux @ 2 m
- Power Linking : 20 unidades @ 120 V; 36 unidades @ 230 V
- Input Voltage : Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
- Power and Current : 47 W, 0.4 A @ 120 V, 60 Hz  
44 W, 0.2 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 1.5 kg (3.2 lb)
- Size : 194 x 170 x 84 mm (7.6 x 6.7 x 3.3 in)
- Approvals : CE (EE.UU.)
- Optional Controllers : IRC-6

## LO QUE INCLUYE

- Cable de alimentación
- Garantía